PRODUKT DATENBLATT WTC636

WTC636

(600036)



Passive Ladehalterung für MOTOROLA Funkgeräte DP3400, DP3401, DP3600, DP3601, DP2400, DP2600, DP4400e, DP4401, DP4601e, DP4800, DP4801, DP2400E. Verwendbar mit den Akkus PMNN5077A, PMNN4065A, PMNN4104A, PMNN4101A, PMNN4069A, PMNN4066A, PMNN4065A, PMNN4415, PMNN4407, NNTN8359A, PMNN4407AR, PMNN4412AR, PMNN4409AR, PMNN4406BR, PMNN4491, PMNN4493, PMNN4525, PMNN4544 und PMNN4807.

Allgemeine Beschreibung

Die passive Ladehalterung ist klein und kompakt. Sie stellt die Funktionen Schnellladung und Ladeerhaltung für Ihr Funkgerät im KFZ zur Verfügung. Über die beiden LED wird die jeweils aktive Funktion angezeigt. Die Ladehalterung wird am Bordnetz angeschlossen. Für eine sichere Arretierung wird ein original Gürtelclip empfohlen.

Produkt Hinweise:

1. Diese Ladehalterung ist ebenfalls für das R7 geeignet, allerdings nur in Verbindung mit dem Akku PMNN4807! Für alle anderen Akkutypen des R7 empfehlen wir unsere neue Ladehalterung: WTC3206PS.

2. Das Funkgerät Motorola DP3441 passt nicht in die WTC636! Für dieses Funkgerät ist die WTC644 erhältlich.

Funkgerät: DP2400 , DP2400E , DP3400 , DP3401 , DP3600 , DP3601 , DP4401 , DP4800 , DP4801 , DP4400e

Funkgerätehersteller: MOTOROLA

Produkttyp: Passiv

Akku: PMNN5077A , PMNN4065A , PMNN4104A , PMNN4101A , PMNN4069A , PMNN4066A , PMNN4415 , PMNN4407 , NNTN8359A , PMNN4407AR , PMNN4412AR , PMNN4409AR , PMNN4406BR , PMNN4491 , PMNN4493 , PMNN4525 , PMNN4544 , PMNN4807

Elektrischer Eingang: 11,5-31,5VDC, 10W

Elektrischer Ausgang: 9.5VDC, 8W