

PRODUKT DATENBLATT

WTC631

WTC631

(600031)

Aktive Ladehalterung für MOTOROLA Funkgeräte GP320 bis GP380 und GP680. Verwendbar mit den Akkus HNN9008A und PMNN4151AR.

Allgemeine Beschreibung

Die aktive KFZ-Ladehalterung bietet Ihnen die Möglichkeit eine externe Antenne über die Ladehalterung mit dem Funkgerät zu verbinden. Die Ladehalterung wird mit den seitlichen Anschlüssen des Funkgeräts verbunden, sodass über das mitgelieferte Handmikrofon kommuniziert werden kann. Während Ihr Funkgerät in der Ladehalterung genutzt wird, stehen Ihnen zusätzlich die Funktionen Schnellladung und Ladeerhaltung zur Verfügung. Über den SUB-D Stecker kann weiteres Zubehör angeschlossen werden. Die Ladehalterung wird am Bordnetz angeschlossen. Die WTC631 funktioniert nur mit einem HF-Adapter (erhältlich bei Ihrem Funkgerätehersteller).



Zusatzmodul AN014 Zusatzmodul AN014

Durch das Squelch Modul AN014 kann die WTC631 an eine Bedienkonsole angeschlossen werden. Es handelt sich bei diesem Modul um ein Zukaufteil, dass gesondert erworben werden kann. Weitere Informationen finden Sie hier:

Produkttyp: Aktiv

Funkgerätehersteller: MOTOROLA

Funkgerät: GP320-680, GP680

Anschlüsse: Externe Antenne, SUB-D

Elektrischer Eingang: 11,5-31,5VDC, 10W

Elektrischer Ausgang: 9.5VDC, 8W