

PRODUKT DATENBLATT

WTC662

WTC662

(600062)

Aktive Ladehalterung für MOTOROLA Funkgeräte DP3400, DP3401, DP3600 und DP3601. Verwendbar mit den Akkus PMNN4077 und PMNN4104.

Allgemeine Beschreibung

Die aktive KFZ-Ladehalterung bietet Ihnen die Möglichkeit eine externe Antenne über die Ladehalterung mit dem Funkgerät zu verbinden. Hierfür wird ein zusätzlicher Antennenadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) benötigt. Dieser ist separat zu erwerben. Die Ladehalterung wird mit den seitlichen Anschlüssen des Funkgeräts verbunden, sodass über das mitgelieferte Handmikrofon kommuniziert werden kann. Während Ihr Funkgerät in der Ladehalterung genutzt wird, stehen Ihnen zusätzlich die Funktionen Schnellladung und Ladeerhaltung zur Verfügung. Über den SUB-D Stecker kann weiteres Zubehör angeschlossen werden. Die Ladehalterung wird am Bordnetz angeschlossen.



Zusatzmodul AN014

Zusatzmodul AN014

Durch das Squelch Modul AN014 kann die WTC662 an eine Bedienkonsole angeschlossen werden. Es handelt sich bei diesem Modul um ein Zukaufteil, dass gesondert erworben werden kann. Weitere Informationen finden Sie hier:

Produkttyp: Aktiv

Funkgerätehersteller: MOTOROLA

Funkgerät: DP3400, DP3401, DP3600, DP3601

Anschlüsse: Externe Antenne, SUB-D-15 Stecker

Elektrischer Eingang: 11,5-31,5VDC, 10W

Elektrischer Ausgang: 9.5VDC, 8W