

# PRODUKT DATENBLATT

## WTC672

### WTC672

(600072)

PassivPlus Ladehalterung für SEPURA Funkgeräte STP8000 und STP9000. Verwendbar mit den original Akkus.

#### Allgemeine Beschreibung

Die PassivPlus Ladehalterung bietet zusätzlich zu den gewohnten Funktionen Schnellladung und Ladeerhaltung die Möglichkeit zum Anschluss einer externen Antenne. Die Arretierung des Funkgeräts erfolgt durch einen Mechanismus am oberen Ende der Ladehalterung. Über den SUB-D Stecker kann weiteres Zubehör angeschlossen werden. Zum Beispiel ein RS232-Programmierskabel. Bitte beachten Sie hierbei die Pinbelegung (s.u.). Die Ladehalterung wird am Bordnetz angeschlossen.



#### Produkt Hinweise:

Die SUB-D-15 Schnittstelle (Stecker) wird zum Auslesen oder zur Programmierung des Funkgerätes verwendet. Diese stellt nicht die Funktionen wie die an den aktiven Ladehalterungen zur Verfügung.

Produkttyp: PassivPlus

Funkgerätehersteller: SEPURA

Funkgerät: STP8000/9000

Anschlüsse: Externe Antenne, SUB-D-15 Stecker

Elektrischer Eingang: 11,5...31,5 VDC / 9 W

Elektrischer Ausgang: 9,6 VDC / 0,82 A