

PRODUKT DATENBLATT

WTC682

WTC682

(600082)

Aktive Ladehalterung für SEPURA Funkgeräte STP8000 und STP9000. Verwendbar mit den original Akkus

Allgemeine Beschreibung

Die aktive KFZ-Ladehalterung bietet Ihnen die Möglichkeit eine externe Antenne über die Ladehalterung mit dem Funkgerät zu verbinden. Die Ladehalterung wird mit den seitlichen Anschlüssen des Funkgeräts verbunden, sodass über das mitgelieferte Handmikrofon kommuniziert werden kann. Während Ihr Funkgerät in der Ladehalterung genutzt wird, stehen Ihnen zusätzlich die Funktionen Schnellladung und Ladeerhaltung zur Verfügung. Über den SUB-D Stecker kann weiteres Zubehör angeschlossen werden. Zum Beispiel ein RS232-Programmierkabel. Bitte beachten Sie hierbei die Pinbelegung (s.u.). Die Ladehalterung wird am Bordnetz angeschlossen.



Zusatzmodul AN014 Zusatzmodul AN014

Durch das Squelch Modul AN014 kann die WTC682 an eine Bedienkonsole angeschlossen werden. Es handelt sich bei diesem Modul um ein Zukaufteil, dass gesondert erworben werden kann. Weitere Informationen finden Sie hier:

Produkttyp: Aktiv

Funkgerätehersteller: SEPURA

Funkgerät: STP8000/9000

Anschlüsse: Sub-D-15 Buchse, Externe Antenne

Elektrischer Eingang: 11,5-31,5VDC, 10W

Elektrischer Ausgang: 9.5VDC, 8W